



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

GPi 1700

Generadores inversores portátiles



Energía práctica y en cualquier lugar

El generador inversor GPi 1700 es tan portátil que puede ser transportado por una sola persona mediante la práctica empuñadura de la maleta. Ofrece energía portátil para su uso en aplicaciones comerciales y domésticas. Gracias a la tecnología del inversor, este equipo ofrece la misma electricidad de CA limpia que una toma de corriente doméstica estándar, por lo que es ideal para alimentar pequeñas herramientas y dispositivos electrónicos delicados.

- La tecnología del inversor permite una velocidad variable del motor que se ajusta automáticamente a las necesidades energéticas del equipo conectado, reduciendo los costes operativos y alargando los intervalos de llenado de combustible.
- El volante integrado y el diseño del generador resultan en un equipo compacto, ligero, silencioso y de consumo eficiente.
- Su alta capacidad de reacción proporciona hasta el 120% de la salida de potencia en sobrecarga durante un máximo de 20 segundos.
- Salida doble de 110 V protegida por un interruptor diferencial para la protección del usuario.
- Motor de árbol de levas a la cabeza para uso industrial para un rendimiento óptimo y una larga vida útil.



Datos técnicos

Dimensiones

L x A x H	490 x 295 x 445 mm
L x A x H Envío	570 x 370 x 510 mm
Peso Seco	20,5 kg
Peso de servicio	23,5 kg
Peso de transporte	25 kg

Sistema eléctrico

Potencia eléctrica (Máx.)	1.650 W
Potencia eléctrica (Continuo)	1.350 W
Tensión	120 V
Corriente eléctrica CA (Continuo)	11,3 A
Fusible automático CC	10 A
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	1 cos Φ 1~
Tomas para conexión CA	1 NEMA 5-20R
Tomas para conexión CC	Bornes +/-
Aislamiento general (clase)	B

Datos del motor

Fabricante del motor	Robin
Motor	EH09-2
Tipo de combustible	Gasolina
Cilindro	1
Cilindrada	85,8 cm ³
Rendimiento de servicio	2,1 kW
Revoluciones	4.200 1/min
Especificación de la potencia asignada	SAE J1349
Consumo de combustible	1 l/h
Capacidad del depósito Gasolina	4 l
Capacidad del depósito Aceite	0,4 l
Tiempo de funcionamiento	4 h
Dispositivo de arranque	Retroceso



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.